

## Zündkerze

**B2324**

### Abmessungen

|                  |          |
|------------------|----------|
| • Länge          | 108,4 mm |
| • Durchmesser    | 14,25 mm |
| • Gewindelänge   | 19,0 mm  |
| • Gewindegröße   | M22x1,5  |
| • Schlüsselweite | 20,8 mm  |

### Elektrode

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| • Elektrodenform                | Typ J   |
| • Legierung der Mittelelektrode | Iridium |
| • Elektrodenabstand             | 0,25 mm |

### Mechanische Daten

|                |        |
|----------------|--------|
| • Anschluss    | SAE    |
| • Anzugsmoment | 70 Nm* |

### Elektrische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| • Widerstandswert | 3 kΩ bis 12 kΩ |
|-------------------|----------------|

\* Wert für Zylinderköpfe aus Gusseisen. Beachten Sie das vom jeweiligen Motorenhersteller angegebene Anzugsmoment.

